

PETKIT YUMSHARE SOLO WITH CAMERA

Chytrý dávkovač krmiva s kamerou · P571

CZ

SUNNYSOFT

Popis produktu

PETKIT YumShare SOLO with Camera je prémiový automatický dávkovač krmiva s integrovanou 1080P kamerou pro kočky a malé psy. Kamera s 140° záběrem a infračerveným nočním viděním (940 nm) umožňuje sledovat mazlíčka v reálném čase odkudkoli. Obousměrný zvuk, AI sledování aktivit a automatické VLOG záznamy doplňují precizní dávkování krmiva.

Součásti přístroje

- Kamera, indikátor (zelený / bílý)
- Tlačítko nastavení Wi-Fi
- Tlačítka PUSH (pro vyjmutí zásobníku)
- Zásobník (hopper) s víkem a tlačítkem otevření víka
- Tlačítko krmení (Feeding button)
- Tlačítko uvolnění víka (Lid Release Button)
- Drážky (notch) pro uchycení zásobníku
- Nerezová miska v stojanu
- Kompartment pro silikagel (desikant)
- Silikonové dávkovací lopatky a impeler
- Reproduktor a mikrofon
- Napájecí vstup (USB-C / Power Input)

Instalace zásobníku

1. Umístěte hlavní jednotku na rovnou plochu.
2. Zdvihněte zásobník, nastavte drážky na obou stranách na tlačítka PUSH a zásobník přitlačte svisle dolů, dokud nezaskočí.
3. Vložte nerezovou misku do stojanu.

Napájení a zálohovací baterie

1. Zasuňte napájecí kabel do vstupu Power Input na zadní straně.
2. Zálohovací baterie (volitelné): odšroubujte kryt baterií, vložte 5× AAA alkalické baterie se správnou polaritou, přišroubujte kryt.
3. Baterie udržují krmení aktivní při výpadku proudu. Kamera v bateriovém režimu nefunguje.
4. Před delší nepřítomností zkontrolujte a případně vyměňte baterie.

Vložení silikagelu a přidání krmiva

1. Stiskněte tlačítko uvolnění víka doprava a zdvihněte víko.
2. Otevřete kompartment pro desikant, vložte sáček silikagelu naplocho, zavřete kompartment.
3. Nasypťte suché krmivo (nepřekračujte linii MAX). Doporučená velikost granulí: max. 12 mm (suché), max. 9 mm (mrazem sušené).
4. Zavřete víko: zadní část víka zasuňte do dvou otvorů zásobníku, přední část zatlačte dolů, dokud nezaskočí.

Indikátor stavu

Bílé pomalé blikání	Zařízení není připojeno k Wi-Fi
Bílé rychlé blikání	Zařízení se připojuje k Wi-Fi
Bílé stálé světlo	Připojeno k Wi-Fi, kamera je vypnuta
Zelené stálé světlo	Připojeno k Wi-Fi, kamera je zapnuta

Ruční krmení

Podržte tlačítko Feeding na hlavní jednotce pro okamžité dávkování krmiva. Uvolněním tlačítka krmení zastavíte.

Připojení v aplikaci PETKIT

1. Stáhněte aplikaci PETKIT (App Store / Google Play) a zaregistrujte se.
2. Na hlavní stránce klepněte na + a vyberte YUMSHARE SOLO WITH CAMERA.
3. Dlouze stiskněte tlačítko Wi-Fi po dobu 5 sekund, dokud indikátor nezačne rychle blikat.
4. V aplikaci klepněte na Další a nastavte Wi-Fi — aplikace se automaticky připojí.
5. Zařízení podporuje výhradně Wi-Fi 2,4 GHz — 5 GHz není podporováno.

Funkce kamery a aplikace

- Živý přenos: sledujte mazlíčka v reálném čase přes 1080P kameru s 140° záběrem.
- Noční vidění: infračervené LED 940 nm — automatická aktivace při slabém osvětlení.
- VLOG: systém automaticky sestavuje sestřihy aktivit (krmení, pohyb, návštěva misky).
- Obousměrný zvuk: mluvejte s mazlíčkem na dálku (dlouze stiskněte Intercom v aplikaci).
- Personalizovaný pozdrav: nahrajte hlas (až 20 s) — přehraje se automaticky při krmení.
- Plánování krmení: nastavte 1–10 krmení denně, 1–5 porcí na krmení (1 porce 10 g).
- Okamžité krmení (Extra feeding): krmte na dálku přímo z aplikace.

Ochrana soukromí

- Kameru a mikrofon lze kdykoli vypnout v aplikaci — záznamy se nepořizují.
- Nastavte vlastní časový plán záznamu (Camera Working Period).
- Zapnutí kamery: indikátor svítí zeleně. Vypnutí: indikátor svítí bíle.
- Při vypnuté kameře zůstávají plány krmení aktivní.

Čištění a údržba

1. Otevřete víko a vyjměte sáček silikagelu; vyjměte misku.
2. Přidržte tlačítka PUSH na obou stranách zásobníku a zdvihněte zásobník.
3. Vytáhněte silikonové lopatky ze zásobníku.
4. Otočením ve směru hodinových ručiček odstraňte kryt impelleru a vyjměte impeler.
5. Umyjte zásobník, lopatky, kryt impelleru, impeler, víko a misku s saponátem. Důkladně opláchněte.
6. Hlavní jednotku nikdy neponiřte do vody — otírejte vlhkým hadříkem; nepoužívejte tvrdé předměty.
7. Před zpětnou montáží nechte všechny díly zcela uschnout.

Bezpečnostní upozornění

- Pouze pro použití uvnitř budov. Nevystavujte přímému slunečnímu záření.
- Hlavní jednotku nikdy neponiřte ani nestříkejte vodou.
- Do zásobníku vkládejte pouze suché krmivo.
- Přívodní kabel vedte mimo dosah mazlíčka.
- Chraňte před dětmi do 3 let.
- Používejte výhradně originální napájecí adaptér (DC 6V / 2A).
- Kameru nepoškozte silou ani ji nepolejte vodou.

Technické parametry

Název / Name	PETKIT YUMSHARE SOLO WITH CAMERA SMART PET FEEDER
Model / Code	P571 (D4H-EU)
Rozměry / Dimensions	316 × 186 × 296 mm
Hmotnost / Weight	1,7 kg
Kapacita / Capacity	3 l (12 šálků / cups)
Určeno pro / For	Kočky a malá plemena psů

Napájení / Power	DC 6V / 2A (adaptér) + záloha 5× AAA baterií
Příkon / Power	4 W
Wi-Fi	2,4 GHz
Kamera / Camera	1080P Full HD, 140° zorný úhel
Noční vidění / Night vision	IR LED 940 nm
Max. granule (suché)	12 mm
Max. granule (mrazem sušené)	9 mm

Obsah balení

- Dávkovač krmiva PETKIT YumShare SOLO with Camera
- Zásobník (hopper)
- Nerezová miska
- Silikagel (desikant)
- Napájecí adaptér
- Uživatelský manuál

Záruční a právní informace

Výrobce: Petkit Network Technology Co., Ltd., Šanghaj, Čína

Záruční doba: 24 měsíců

PETKIT YUMSHARE SOLO WITH CAMERA

Inteligentný dávkovač krmiva s kamerou · P571

SK

SUNNYSOFT

Popis produktu

PETKIT YumShare SOLO with Camera je prémiový automatický dávkovač krmiva s integrovanou 1080P kamerou pre mačky a malé psy. Kamera so 140° záberom a infračerveným nočným videním (940 nm) umožňuje sledovať miláčika v reálnom čase odkiaľkoľvek. Obojsmerný zvuk, AI sledovanie aktivít a automatické VLOG záznamy dopĺňajú presné dávkovanie krmiva.

Inštalácia zásobníka

1. Umiestnite hlavnú jednotku na rovnú plochu.
2. Zdvihnite zásobník, nastavte drážky na tlačidlá PUSH a zatlačte zvisle nadol, kým nezaskočí.
3. Vložte nerezovú misku do stojana.

Napájanie a zálohovacie batérie

- Zasuňte napájací kábel do vstupu Power Input na zadnej strane.
- Zálohovacie batérie (voliteľné): 5× AAA alkalické — odskrutkujte kryt, vložte batérie, zaskrutkujte kryt.
- Batérie udržiavajú kŕmenie aktívne pri výpadku prúdu. Kamera v bateriovom režime nefunguje.

Indikátor stavu

Biele pomalé blikanie	Zariadenie nie je pripojené k Wi-Fi
Biele rýchle blikanie	Zariadenie sa pripája k Wi-Fi
Biele stále svetlo	Pripojené k Wi-Fi, kamera vypnutá
Zelené stále svetlo	Pripojené k Wi-Fi, kamera zapnutá

Pripojenie v aplikácii PETKIT

1. Stiahnite aplikáciu PETKIT a zaregistrujte sa.
2. Na hlavnej stránke klepnite na + a vyberte YUMSHARE SOLO WITH CAMERA.
3. Dlho stlačte tlačidlo Wi-Fi (5 sekúnd) — indikátor začne rýchlo blikat'.
4. V aplikácii klepnite na Ďalej a nastavte Wi-Fi — aplikácia sa automaticky pripojí.
5. Zariadenie podporuje výhradne Wi-Fi 2,4 GHz.

Funkcie kamery a aplikácie

- Živý prenos: sledujte miláčika cez 1080P kameru so 140° záberom.
- Nočné videnie: IR LED 940 nm — automatická aktivácia pri slabom osvetlení.
- VLOG: automatické zostrihy aktivít (kŕmenie, pohyb, návšteva misky).
- Obojsmerný zvuk: komunikujte s miláčikom na diaľku.
- Personalizovaný pozdrav: nahrávka hlasu (max. 20 s) — prehráva sa pri kŕmení.
- Plánovanie: 1–10 kŕmení denne, 1–5 porcií (1 porcia 10 g).

Čistenie a údržba

1. Otvorte veko, vyberte desikant a misku.
2. Stlačte tlačidlá PUSH na oboch stranách a zdvihnite zásobník.
3. Vytiahnite silikonové lopatky; otáčaním v smere hodinových ručičiek vyberte kryt impeléra a impeler.
4. Umyte všetky diely s saponátom, dôkladne opláchnite.
5. Hlavnú jednotku neponárajte do vody — otierajte vlhkou handričkou.
6. Pred spätnou montážou nechajte diely uschnúť.

Technické parametre

Název / Name	PETKIT YUMSHARE SOLO WITH CAMERA SMART PET FEEDER
Model / Code	P571 (D4H-EU)

Rozměry / Dimensions	316 × 186 × 296 mm
Hmotnost / Weight	1,7 kg
Kapacita / Capacity	3 l (12 šálků / cups)
Určeno pro / For	Kočky a malá plemena psů
Napájení / Power	DC 6V / 2A (adaptér) + záloha 5× AAA baterií
Příkon / Power	4 W
Wi-Fi	2,4 GHz
Kamera / Camera	1080P Full HD, 140° zorný úhel
Noční vidění / Night vision	IR LED 940 nm
Max. granule (suché)	12 mm
Max. granule (mrazem sušené)	9 mm

Obsah balenia

- Dávkovač krmiva PETKIT YumShare SOLO with Camera
- Zásobník (hopper)
- Nerezová miska
- Silikagél (desikant)
- Napájecí adaptér
- Používateľský manuál

Záručné a právne informácie

Výrobca: Petkit Network Technology Co., Ltd., Šanghaj, Čína

Záručná doba: 24 mesiacov

PETKIT YUMSHARE SOLO WITH CAMERA

Intelligenter Futterautomat mit Kamera · P571

DE

SUNNYSOFT

Produktbeschreibung

Der PETKIT YumShare SOLO with Camera ist ein Premium-Futterautomat mit integrierter 1080P-Kamera für Katzen und kleine Hunde. Die Kamera mit 140° Blickwinkel und Infrarot-Nachtsicht (940 nm) ermöglicht die Echtzeitüberwachung von überall. Zwei-Wege-Audio, KI-Aktivitätsverfolgung und automatische VLOG-Aufnahmen ergänzen die präzise Futterdosierung.

Installation des Futterbehälters

1. Stellen Sie das Hauptgerät auf eine ebene Fläche.
2. Heben Sie den Futterbehälter an, richten Sie die Kerben mit den PUSH-Tasten aus und drücken Sie ihn senkrecht nach unten, bis er einrastet.
3. Legen Sie die Edelstahlschüssel in den Halter.

Stromversorgung und Backup-Batterien

- Stecken Sie das Netzkabel in den Power-Input-Anschluss auf der Rückseite.
- Backup-Batterien (optional): 5× AAA-Alkalibatterien — Deckel abschrauben, Batterien einlegen, Deckel anschrauben.
- Die Batterien halten die Fütterung bei Stromausfall aufrecht. Die Kamera funktioniert im Akkubetrieb nicht.

Statusanzeige

Weiðes langsames Blinken	Gerät nicht mit WLAN verbunden
Weiðes schnelles Blinken	Gerät verbindet sich mit WLAN
Weiðes Dauerlicht	Mit WLAN verbunden, Kamera aus
Grünes Dauerlicht	Mit WLAN verbunden, Kamera an

Kopplung in der PETKIT-App

1. Laden Sie die PETKIT-App herunter und registrieren Sie sich.
2. Tippen Sie auf + und wählen Sie YUMSHARE SOLO WITH CAMERA.
3. Halten Sie die WLAN-Taste 5 Sekunden gedrückt, bis die Anzeige schnell blinkt.
4. Tippen Sie auf Weiter und konfigurieren Sie das WLAN.
5. Das Gerät unterstützt nur 2,4-GHz-WLAN.

Kamera- und App-Funktionen

- Live-Übertragung: 1080P-Kamera mit 140° Blickwinkel in Echtzeit.
- Nachtsicht: IR-LED 940 nm — automatische Aktivierung bei schwachem Licht.
- VLOG: automatische Highlights (Fütterung, Bewegung, Schüsselbesuche).
- Zwei-Wege-Audio: sprechen Sie in Echtzeit mit Ihrem Haustier.
- Personalisierte Begrüßung: Sprachaufnahme bis 20 s — wird bei Fütterung abgespielt.
- Fütterungsplan: 1–10 Mahlzeiten täglich, 1–5 Portionen (1 Portion 10 g).

Reinigung und Pflege

1. Deckel öffnen, Trockenmittel und Schüssel herausnehmen.
2. PUSH-Tasten auf beiden Seiten drücken und Behälter anheben.
3. Silikonschaufeln herausziehen; Impellerdeckel im Uhrzeigersinn abdrehen und Impeller entnehmen.
4. Alle Teile mit warmem Wasser und Spülmittel reinigen, gut abspülen.
5. Hauptgerät nie in Wasser tauchen — nur mit feuchtem Tuch abwischen.
6. Vor der Montage vollständig trocknen lassen.

Technische Daten

Název / Name	PETKIT YUMSHARE SOLO WITH CAMERA SMART PET FEEDER
--------------	---

Model / Code	P571 (D4H-EU)
Rozměry / Dimensions	316 × 186 × 296 mm
Hmotnost / Weight	1,7 kg
Kapacita / Capacity	3 l (12 šálků / cups)
Určeno pro / For	Kočky a malá plemena psů
Napájení / Power	DC 6V / 2A (adaptér) + záloha 5× AAA baterií
Příkon / Power	4 W
Wi-Fi	2,4 GHz
Kamera / Camera	1080P Full HD, 140° zorný úhel
Noční vidění / Night vision	IR LED 940 nm
Max. granule (suché)	12 mm
Max. granule (mrazem sušené)	9 mm

Lieferumfang

- Futterautomat PETKIT YumShare SOLO with Camera
- Futterbehälter (Hopper)
- Edelstahlschüssel
- Silikagelpaket (Trockenmittel)
- Netzteil
- Bedienungsanleitung

Garantie und rechtliche Informationen

Hersteller: Petkit Network Technology Co., Ltd., Shanghai, China

Garantie: 24 Monate

PETKIT YUMSHARE SOLO WITH CAMERA

Inteligentny dozownik karmy z kamerą · P571

PL

SUNNYSOFT

Opis produktu

PETKIT YumShare SOLO with Camera to zaawansowany automatyczny dozownik karmy ze zintegrowaną kamerą 1080P dla kotów i małych psów. Kamera 140° z nocnym widzeniem IR (940 nm) umożliwia monitorowanie w czasie rzeczywistym z dowolnego miejsca. Dwukierunkowe audio, śledzenie aktywności przez AI i automatyczne nagrania VLOG uzupełniają precyzyjne dozowanie karmy.

Instalacja pojemnika

1. Umieść główną jednostkę na poziomej powierzchni.
2. Podnieś pojemnik, wyrównaj wgłębienia z przyciskami PUSH i wciśnij pionowo w dół, aż zaskoczy.
3. Włóż miskę ze stali nierdzewnej do podstawy.

Zasilanie i baterie zapasowe

- Włóż kabel zasilający do portu Power Input z tyłu urządzenia.
- Baterie zapasowe (opcjonalne): 5× AAA alkaliczne — odkręć pokrywę, włóż baterie, przykręć pokrywę.
- Baterie podtrzymują karmienie przy braku zasilania. Kamera nie działa w trybie bateryjnym.

Wskaźnik stanu

Białe wolne miganie	Urządzenie nie jest połączone z Wi-Fi
Białe szybkie miganie	Urządzenie łączy się z Wi-Fi
Białe stałe światło	Połączone z Wi-Fi, kamera wyłączona
Zielone stałe światło	Połączone z Wi-Fi, kamera włączona

Parowanie w aplikacji PETKIT

1. Pobierz aplikację PETKIT i zarejestruj się.
2. Dotknij + i wybierz YUMSHARE SOLO WITH CAMERA.
3. Przytrzymaj przycisk Wi-Fi przez 5 sekund — wskaźnik zacznie szybko migać.
4. W aplikacji dotknij Dalej i skonfiguruj Wi-Fi.
5. Urządzenie obsługuje wyłącznie Wi-Fi 2,4 GHz.

Funkcje kamery i aplikacji

- Transmisja na żywo: kamera 1080P z kątem widzenia 140° w czasie rzeczywistym.
- Noktowizja: IR LED 940 nm — automatyczna aktywacja przy słabym oświetleniu.
- VLOG: automatyczne skróty aktywności (karmienie, ruch, wizyty przy misce).
- Dwukierunkowe audio: rozmawiaj ze zwierzęciem w czasie rzeczywistym.
- Spersonalizowane powitanie: nagranie głosu do 20 s — odtwarzane przy każdym karmieniu.
- Plan karmienia: 1–10 posiłków dziennie, 1–5 porcji (1 porcja 10 g).

Czyszczenie i konserwacja

1. Otwórz pokrywę, wyjmij desikant i miskę.
2. Naciśnij przyciski PUSH po obu stronach i unieś pojemnik.
3. Wyjmij łopatki silikonowe; obróć w prawo pokrywę impellera i wyjmij impeller.
4. Umyj wszystkie części z płynem do naczyń, dokładnie opłucz.
5. Głównej jednostki nie zanurzaj w wodzie — przecieraj wilgotną szmatką.
6. Przed ponownym złożeniem pozwól wszystkim częściom wyschnąć.

Dane techniczne

Název / Name	PETKIT YUMSHARE SOLO WITH CAMERA SMART PET FEEDER
Model / Code	P571 (D4H-EU)

Rozměry / Dimensions	316 × 186 × 296 mm
Hmotnost / Weight	1,7 kg
Kapacita / Capacity	3 l (12 šálků / cups)
Určeno pro / For	Kočky a malá plemena psů
Napájení / Power	DC 6V / 2A (adaptér) + záloha 5× AAA baterií
Příkon / Power	4 W
Wi-Fi	2,4 GHz
Kamera / Camera	1080P Full HD, 140° zorný úhel
Noční vidění / Night vision	IR LED 940 nm
Max. granule (suché)	12 mm
Max. granule (mrazem sušené)	9 mm

Zawartość opakowania

- Dozownik karmy PETKIT YumShare SOLO with Camera
- Pojemnik (hopper)
- Miska ze stali nierdzewnej
- Żel krzemionkowy (desikant)
- Zasilacz
- Instrukcja obsługi

Informacje gwarancyjne i prawne

Producent: Petkit Network Technology Co., Ltd., Szanghaj, Chiny

Gwarancja: 24 miesiące

PETKIT YUMSHARE SOLO WITH CAMERA

Intelligens eledel-adagoló kamerával · P571

HU

SUNNYSOFT

Termékleírás

A PETKIT YumShare SOLO with Camera prémium automatikus eledel-adagoló integrált 1080P kamerával macskák és kis testű kutyák számára. A 140°-os látószögű kamera infravörös éjjellátóval (940 nm) bárholnan valós idejű megfigyelést tesz lehetővé. Kétirányú hang, AI aktivitáskövetés és automatikus VLOG felvételek egészítik ki a precíz adagolást.

Tartály telepítése

1. Helyezze a főegységet vízszintes felületre.
2. Emelje fel a tartályt, igazítsa a hornyokat a PUSH gombokhoz, és nyomja le függőlegesen, amíg bekattan.
3. Helyezze a rozsdamentes acél tálat a táltartóba.

Tápellátás és tartalék elemek

- Dugja be a tápkábelt a hátulján lévő Power Input portba.
- Tartalék elemek (opcionális): 5× AAA alkáli elem — csavarja le a fedelet, helyezze be az elemeket, csavarja vissza.
- Az elemek fenntartják az etetést áramkimaradás esetén. A kamera elemes üzemmódban nem működik.

Állapotjelző

Fehér lassú villogás	Nincs Wi-Fi kapcsolat
Fehér gyors villogás	Wi-Fi csatlakozás folyamatban
Fehér állandó fény	Wi-Fi-hez csatlakozva, kamera kikapcsolva
Zöld állandó fény	Wi-Fi-hez csatlakozva, kamera bekapcsolva

Párosítás a PETKIT alkalmazásban

1. Töltse le a PETKIT alkalmazást és regisztráljon.
2. Koppintson a + gombra és válassza a YUMSHARE SOLO WITH CAMERA lehetőséget.
3. Tartsa nyomva a Wi-Fi gombot 5 másodpercig — a jelzőfény gyorsan villogni kezd.
4. Az alkalmazásban koppintson a Tovább gombra és konfigurálja a Wi-Fi-t.
5. A készülék kizárólag 2,4 GHz-es Wi-Fi-t támogat.

Kamera- és alkalmazásfunkciók

- Élő közvetítés: 1080P kamera 140°-os látószöggel valós időben.
- Éjjellátó: IR LED 940 nm — automatikusan aktiválódik gyenge fényben.
- VLOG: automatikus összefoglaló aktivitásokról (etetés, mozgás, tálanlátogatás).
- Kétirányú hang: kommunikáljon kedvencével távolról.
- Személyre szabott köszöntő: hangfelvétel max. 20 s — etetéskor automatikusan lejátszódik.
- Etetési terv: napi 1–10 étkezés, 1–5 adag (1 adag 10 g).

Tisztítás és karbantartás

1. Nyissa ki a fedelet, vegye ki a desiccant-ot és a tálat.
2. Nyomja meg mindkét oldali PUSH gombot és emelje fel a tartályt.
3. Húzza ki a szilikon lapátokat; forgassa óramutató járásával megegyező irányban az impellerházat és vegye ki az impellert.
4. Minden alkatrészt mosogatószerrel és meleg vízzel mossa el, jól öblítse le.
5. A főegységet soha ne merítse vízbe — csak nedves törlőkendővel tisztítsa.
6. Összeszereléssel várjon, amíg minden alkatrész teljesen megszárad.

Műszaki adatok

Név / Name	PETKIT YUMSHARE SOLO WITH CAMERA SMART PET FEEDER
------------	---

Model / Code	P571 (D4H-EU)
Rozměry / Dimensions	316 × 186 × 296 mm
Hmotnost / Weight	1,7 kg
Kapacita / Capacity	3 l (12 šálků / cups)
Určeno pro / For	Kočky a malá plemena psů
Napájení / Power	DC 6V / 2A (adaptér) + záloha 5× AAA baterií
Příkon / Power	4 W
Wi-Fi	2,4 GHz
Kamera / Camera	1080P Full HD, 140° zorný úhel
Noční vidění / Night vision	IR LED 940 nm
Max. granule (suché)	12 mm
Max. granule (mrazem sušené)	9 mm

A csomag tartalma

- PETKIT YumShare SOLO with Camera eledel-adagoló
- Tartály (hopper)
- Rozsdamentes acél tál
- Szilika gél (szárítószer)
- Hálózati adapter
- Használati útmutató

Jótállási és jogi információk

Gyártó: Petkit Network Technology Co., Ltd., Sanghaj, Kína

Jótállás: 24 hónap

PETKIT YUMSHARE SOLO WITH CAMERA

Dozator inteligent de hrană cu cameră · P571

RO

SUNNYSOFT

Descrierea produsului

PETKIT YumShare SOLO with Camera este un dozator automat premium cu cameră 1080P integrată pentru pisici și câini de talie mică. Camera cu unghi de 140° și vedere nocturnă IR (940 nm) permite monitorizarea în timp real de oriunde. Audio bidirecțional, urmărire AI a activităților și înregistrări VLOG automate completează dozarea precisă a hranei.

Instalarea rezervorului

1. Așezați unitatea principală pe o suprafață plană.
2. Ridicați rezervorul, aliniați canelurile cu butoanele PUSH și apăsați-l vertical în jos până se fixează.
3. Introduceți bolul din oțel inoxidabil în suport.

Alimentare și baterii de rezervă

- Introduceți cablul de alimentare în portul Power Input din spate.
- Baterii de rezervă (opțional): 5× AAA alcaline — deșurubați capacul, introduceți bateriile, reasezați capacul.
- Bateriile mențin hrănirea activă la pană de curent. Camera nu funcționează în modul baterie.

Indicator de stare

Clipire albă lentă	Dispozitiv neconectat la Wi-Fi
Clipire albă rapidă	Dispozitivul se conectează la Wi-Fi
Lumină albă constantă	Conectat la Wi-Fi, cameră oprită
Lumină verde constantă	Conectat la Wi-Fi, cameră pornită

Asociere în aplicația PETKIT

1. Descărcați aplicația PETKIT și înregistrați-vă.
2. Atingeți + și selectați YUMSHARE SOLO WITH CAMERA.
3. Apăsați lung butonul Wi-Fi timp de 5 secunde — indicatorul începe să clipească rapid.
4. În aplicație atingeți Următorul și configurați Wi-Fi-ul.
5. Dispozitivul suportă exclusiv Wi-Fi 2,4 GHz.

Funcții cameră și aplicație

- Transmisie live: cameră 1080P cu unghi 140° în timp real.
- Vedere nocturnă: IR LED 940 nm — activare automată la lumină slabă.
- VLOG: momente highlight automate (hrănire, mișcare, vizite la bol).
- Audio bidirecțional: comunicați cu animalul în timp real.
- Salut personalizat: înregistrare vocală până la 20 s — se redă automat la hrănire.
- Plan de hrănire: 1–10 mese pe zi, 1–5 porții (1 porție 10 g).

Curățare și întreținere

1. Deschideți capacul, scoateți desicantul și bolul.
2. Apăsați butoanele PUSH pe ambele părți și ridicați rezervorul.
3. Scoateți paletele de silicon; rotiți în sensul acelor de ceasornic capacul impellerului și scoateți impellerul.
4. Spălați toate componentele cu detergent și apă caldă, clătiți bine.
5. Nu scufundați unitatea principală în apă — ștergeți-o cu o cârpă umedă.
6. Lăsați toate componentele să se usuce complet înainte de reasamblare.

Specificații tehnice

Năzev / Name	PETKIT YUMSHARE SOLO WITH CAMERA SMART PET FEEDER
Model / Code	P571 (D4H-EU)

Rozměry / Dimensions	316 × 186 × 296 mm
Hmotnost / Weight	1,7 kg
Kapacita / Capacity	3 l (12 šáleků / cups)
Určeno pro / For	Kočky a malá plemena psů
Napájení / Power	DC 6V / 2A (adaptér) + záloha 5× AAA baterií
Příkon / Power	4 W
Wi-Fi	2,4 GHz
Kamera / Camera	1080P Full HD, 140° zorný úhel
Noční vidění / Night vision	IR LED 940 nm
Max. granule (suché)	12 mm
Max. granule (mrazem sušené)	9 mm

Conținutul cutiei

- Dozator PETKIT YumShare SOLO with Camera
- Rezervor (hopper)
- Bol din oțel inoxidabil
- Gel de silice (desicant)
- Adaptor de alimentare
- Manual de utilizare

Informații de garanție și legale

Producător: Petkit Network Technology Co., Ltd., Shanghai, China

Garanție: 24 luni

PETKIT YUMSHARE SOLO WITH CAMERA

Интелигентна хранилка с камера · P571

BG

SUNNYSOFT

Описание на продукта

PETKIT YumShare SOLO with Camera е премиум автоматична хранилка с интегрирана 1080P камера за котки и малки кучета. Камерата с 140° зрителен ъгъл и инфрачервено нощно виждане (940 nm) позволява наблюдение в реално време откъдето и да е. Двупосочен звук, AI проследяване и автоматични VLOG записи допълват прецизното дозиране на храна.

Инсталация на резервоара

1. Поставете основния блок върху равна повърхност.
2. Повдигнете резервоара, наредете вдлъбнатините с бутоните PUSH и натиснете вертикално надолу, докато щракне.
3. Поставете купата от неръждаема стомана в стойката.

Захранване и резервни батерии

- Включете захранващия кабел в порта Power Input отзад.
- Резервни батерии (незадължително): 5× AAA алкални — откъртете капака, поставете, закрепете.
- Батериите поддържат хранилката при спиране на тока. Камерата не работи с батерии.

Индикатор за статус

Бавно бяло мигане	Не е свързано с Wi-Fi
Бързо бяло мигане	Свързване към Wi-Fi
Постоянна бяла светлина	Свързано с Wi-Fi, камерата изключена
Постоянна зелена светлина	Свързано с Wi-Fi, камерата включена

Сдвояване в приложението PETKIT

1. Изтеглете приложението PETKIT и се регистрирайте.
2. Натиснете + и изберете YUMSHARE SOLO WITH CAMERA.
3. Задръжте бутона Wi-Fi 5 секунди — индикаторът започва да мига бързо.
4. В приложението натиснете Напред и конфигурирайте Wi-Fi.
5. Устройството поддържа само Wi-Fi 2,4 GHz.

Функции на камерата и приложението

- Живо предаване: 1080P камера с 140° зрителен ъгъл в реално време.
- Нощно виждане: IR LED 940 nm — автоматично активиране при слаба светлина.
- VLOG: автоматични моменти (хранене, движение, посещения на купата).
- Двупосочен звук: общувайте с любимеца си от разстояние.
- Персонализиран поздрав: гласов запис до 20 с — пуска се автоматично при хранене.
- План за хранене: 1–10 хранения на ден, 1–5 порции (1 порция 10 г).

Почистване и поддръжка

1. Отворете капака, извадете десиканта и купата.
2. Натиснете бутоните PUSH от двете страни и повдигнете резервоара.
3. Извадете силиконовите лопатки; завъртете капака на импелера по часовниковата стрелка и извадете импелера.
4. Измийте всички части с препарат и топла вода, изплакнете добре.
5. Не потапяйте основния блок във вода — почиствайте с влажна кърпа.
6. Оставете всички части да изсъхнат напълно преди сглобяване.

Технически параметри

Název / Name	PETKIT YUMSHARE SOLO WITH CAMERA SMART PET FEEDER
Model / Code	P571 (D4H-EU)
Rozměry / Dimensions	316 × 186 × 296 mm
Hmotnost / Weight	1,7 kg
Kapacita / Capacity	3 l (12 šáleků / cups)
Určeno pro / For	Kočky a malá plemena psů
Napájení / Power	DC 6V / 2A (adaptér) + záloha 5× AAA baterií
Příkon / Power	4 W
Wi-Fi	2,4 GHz
Kamera / Camera	1080P Full HD, 140° zorný úhel
Noční vidění / Night vision	IR LED 940 nm
Max. granule (suché)	12 mm
Max. granule (mrazem sušené)	9 mm

Съдържание на опаковката

- Хранилка PETKIT YumShare SOLO with Camera
- Резервоар (hopper)
- Купа от неръждаема стомана
- Силикагел (десикант)
- Захранващ адаптер
- Ръководство за потребителя

Гаранционна и правна информация

Производител: Petkit Network Technology Co., Ltd., Шанхай, Китай

Гаранция: 24 месеца

PETKIT YUMSHARE SOLO WITH CAMERA

Pametni dozator hrane s kamero · P571

SI

SUNNYSOFT

Opis izdelka

PETKIT YumShare SOLO with Camera je vrhunski avtomatski dozator hrane z integrirana 1080P kamero za mačke in majhne pse. Kamera s 140° kotom pogleda in infrardečim nočnim vidom (940 nm) omogoča opazovanje v realnem času od kjerkoli. Dvosmerni zvok, sledenje aktivnostim z umetno inteligenco in samodejni VLOG posnetki dopolnjujejo natančno doziranje hrane.

Namestitev rezervoarja

1. Postavite glavno enoto na ravno površino.
2. Dvignite rezervoar, poravnajte zareze z gumbi PUSH in ga pritisnite navpično navzdol, dokler ne klikne.
3. Vstavite posodo iz nerjavečega jekla v stojalo.

Napajanje in nadomestne baterije

- Priključite napajalni kabel v vhod Power Input na zadnji strani.
- Nadomestne baterije (neobvezno): 5× AAA alkalne — odvijte pokrov, vstavite, privijte.
- Baterije ohranjajo hranjenje aktivno pri izpadu električne energije. Kamera v baterijskem načinu ne deluje.

Indikator stanja

Počasno belo utripanje	Naprava ni povezana z Wi-Fi
Hitro belo utripanje	Naprava se povezuje z Wi-Fi
Stalna bela lučka	Povezano z Wi-Fi, kamera izklopljena
Stalna zelena lučka	Povezano z Wi-Fi, kamera vklopljena

Seznaiter v aplikaciji PETKIT

1. Prenesite aplikacijo PETKIT in se registrirajte.
2. Tapnite + in izberite YUMSHARE SOLO WITH CAMERA.
3. Pritisnite in držite gumb Wi-Fi 5 sekund — indikator začne hitro utripati.
4. V aplikaciji tapnite Naprej in konfigurirajte Wi-Fi.
5. Naprava podpira samo Wi-Fi 2,4 GHz.

Funkcije kamere in aplikacije

- Živý prenos: kamera 1080P s kotom 140° v realnem času.
- Nočni vid: IR LED 940 nm — samodejno aktivira pri slabi svetlobi.
- VLOG: samodejni povzetki aktivnosti (hranjenje, gibanje, obiski posode).
- Dvosmerni zvok: komunicirajte z ljubljencem na daljavo.
- Personalizirani pozdrav: glasovni posnetek do 20 s — predvaja se samodejno pri hranjenju.
- Načrt hranjenja: 1–10 obrokov na dan, 1–5 porcij (1 porcija 10 g).

Čiščenje in vzdrževanje

1. Odprite pokrov, odstranite sušilno sredstvo in posodo.
2. Pritisnite gumba PUSH na obeh straneh in dvignite rezervoar.
3. Izvlecite silikonske lopatice; zavrtite pokrov impellerja v smeri urinega kazalca in izvlecite impeller.
4. Vse dele umijte z detergentom in toplo vodo, dobro sperite.
5. Glavne enote ne potaplajte v vodo — jo brišite z vlažno krpo.
6. Pred ponovnim sestavljanjem pustite vse dele, da se popolnoma posušijo.

Tehnični podatki

Název / Name	PETKIT YUMSHARE SOLO WITH CAMERA SMART PET FEEDER
Model / Code	P571 (D4H-EU)

Rozměry / Dimensions	316 × 186 × 296 mm
Hmotnost / Weight	1,7 kg
Kapacita / Capacity	3 l (12 šáleků / cups)
Určeno pro / For	Kočky a malá plemena psů
Napájení / Power	DC 6V / 2A (adaptér) + záloha 5× AAA baterií
Příkon / Power	4 W
Wi-Fi	2,4 GHz
Kamera / Camera	1080P Full HD, 140° zorný úhel
Noční vidění / Night vision	IR LED 940 nm
Max. granule (suché)	12 mm
Max. granule (mrazem sušené)	9 mm

Vsebina embalaže

- Dozator PETKIT YumShare SOLO with Camera
- Rezervoar (hopper)
- Posoda iz nerjavečega jekla
- Silikagel (sušilno sredstvo)
- Napajalnik
- Navodila za uporabo

Garancijske in pravne informacije

Proizvajalec: Petkit Network Technology Co., Ltd., Šanghaj, Kitajska

Garancijska doba: 24 mesecev