




HAYLOU

Popis produktu Haylou-GT1

Nabíjecí pouzdro



Sluchátka



Velká



Malá

Střední špunty jsou nasazeny. Můžete však zkusit velké i malé, pokud vám střední nevyhovují.



Mikrofon nastavte směrem k ústům.

Zapnutí

Vyjměte sluchátka z pouzdra a zapněte je. Pokud nejsou v pouzdře, tak se dotkněte dotykových ploch obou sluchátek současně na 1,5 sekundy. LED svítí bíle.



Vypnutí

Vložte sluchátka do pouzdra a ona se vypnou. Nebo se dotkněte dotykových ploch obou sluchátek současně na 4,5 sekundy. LED bude 2 sekundy svítit červeně.



Nepřijetí hovoru

Dotkněte se dotykové plochy na 1 sekundu a odmítnete příchozí telefonní hovor.




Režim stereo

Automatické spárování: Vyjměte obě sluchátka z pouzdra a automaticky se za 2 nebo 3 sekundy navzájem spárují. Sluchátka budou připojitelná k chytrému telefonu, když bude LED na pravém sluchátku pomalu bíle blikat. V Bluetooth telefonu vyhledejte **Haylou-GT1_R** a kliknutím na to propojte telefon s oběma sluchátky. Pokud se sluchátka nepřipojí k telefonu, vložte je zpět do pouzdra a opakujte výše uvedené kroky.

Pokud už byla sluchátka připojena k nějakému zařízení, tak se automaticky připojí k poslednímu připojenému.

Poznámka: Při expedici byla sluchátka nastavena do továrního nastavení.



Ruční spárování: Ručně zapněte obě sluchátka, a když LED rychle bíle bliká, tak se automaticky spárovala. Když pak bude LED na pravém sluchátku pomalu bíle blikat, lze je spárovat s Bluetooth v telefonu.

Režim mono

Automatické párování: Vyměte z pouzdra jedno sluchátko a zapněte je. Jeho LED bude brzy pomalu blikat, poté na chytrém telefonu vyhledejte **Haylou-GT1 L** nebo **Haylou-GT1 R** a kliknutím se připojíte.

Sluchátko se automaticky připojí k poslednímu zařízení, ke kterému bylo připojeno.

Poznámka: Opětovné připojení levého sluchátka může trvat déle.

Ruční spárování: Ručně zapněte jedno sluchátko. Když bude LED pomalu bíle blikat, lze je spárovat s Bluetooth v telefonu.

Nabíjení

Před prvním použitím odstraňte z nabíjecích kontaktů samolepku a nabijte sluchátka.



Samolepka

Přehrávání/Pauza


V pohotovostním režimu se jednou dotkněte dotykové plochy pro pozastavení/spuštění přehrávání hudby.

Poznámka: Přehrávač hudby by měl běžet na pozadí.



Virtuální hlasový asistent

V režimu standby se třikrát dotkněte dotykové plochy sluchátka a aktivujete virtuálního hlasového asistenta.



Přijetí/Ukončení hovoru

Dvěma dotyky na dotykovou plochu přijmete příchozí telefonní hovor a dalšími dvěma dotyky jej ukončíte.



Následující/Předchozí skladba

Dotkněte se dvakrát dotykové plochy pravého sluchátka a přepnete na následující skladbu.

Dotkněte se dvakrát dotykové plochy levého sluchátka a přepnete na předchozí skladbu.

Dva současné telefonní hovory

Dvakrát se dotkněte dotykové desky a přijmete příchozí hovor z telefonu 1. Pokud při telefonním hovoru přichází druhý hovor z telefonu 2, jednou se dotkněte desky a odložíte první hovor a přijmete druhý. Dvěma dotyky desky lze přepínat mezi oběma hovory.

Přepínání audio výstupu

Při volání dotykem na desku na 1 sekundu přepnete zvukový výstup mezi sluchátky a telefonem.

Tovární nastavení

Vyjměte sluchátka z pouzdra. Vypněte sluchátka a pak se dotkněte dotykových ploch obou sluchátek asi na 15 sekund (LED dvakrát vydá tři bliknutí červeně a bíle). Poté je vložte zpět do pouzdra. Před dalším spárováním vymažte záznam připojení v telefonu. (Všechny záznamy o připojení týkající se sluchátek budou odstraněny.)

Parametry produktu

Dosah Bluetooth: 10 m (bez překážek)

Kapacita baterie ve sluchátku: 43 mAh

Doba nabíjení: až 1,5 hodiny

Doba přehrávání: až 3,5 hodin

Doba pohotovosti: až 150 hodin

Nabíjení: 5 V= 100 mA

Typ baterie: Li-Ion

Verze Bluetooth: v5.0

Nabíjecí pouzdro:

Nabíjení: 5 V= 500 mA

Výstup: 5 V= 150 mA

Doba nabíjení: až 2 hodiny

Doba pohotovosti: až 4 měsíce

Kapacita baterie v pouzdře: 310 mAh

Všechny technické údaje podléhají praktickému použití (nastavené hlasitosti,... atd.)

Distributor pro Českou republiku a Slovenskou republiku:

Sunnysoft s.r.o.

Kovánecká 2390/1a, 190 00 Praha 9

www.sunnysoft.cz